



194044, СПб, Б. Сампсониевский пр., д. 60, лит. А, БЦ "Телеком СПб"
тел.: (812)4494727, факс: (812)4494729, info@protei.ru, www.protei.ru

mAccess.MTU

С поддержкой протокола Megaco

Руководство пользователя

Авторские права

Без предварительного письменного разрешения, полученного от НТЦ «ПРОТЕЙ», этот документ и любые выдержки из него, с изменениями и переводом на другие языки, не могут быть воспроизведены или использованы.

Оглавление

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1	НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	4
1.2	СОСТАВ ДОКУМЕНТА	4
1.3	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	5
1.3.1	Производитель	5
1.3.2	Служба технической поддержки	5
2	ВВЕДЕНИЕ	6
3	ЗАПУСК И ПОДКЛЮЧЕНИЕ MACCESS.MTU	7
3.1	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО TELNET ИЛИ SSH	7
3.2	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО RS-232	8
4	НАСТРОЙКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	10
4.1	ЗАПУСК УТИЛИТЫ «LINCONFIG»	10
4.2	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	10
5	ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	17
5.1	КЛАВИШИ	18
5.2	КОМАНДЫ	18
5.2.1	Навигация	20
5.2.2	Создание/удаление объектов	21
5.2.3	Настройка параметров	21
5.2.4	Блокировка/разблокировка объектов	23
5.2.5	Операции над векторами	24
5.2.6	Отображение конфигурации и состояния объектов	26
5.2.7	Применение и восстановление конфигурации	27
5.2.8	Рестарт системы	28
6	КОНФИГУРИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	29
6.1	УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТНЫМИ РЕСУРСАМИ	29
6.1.1	Управление контроллером абонентских линий	29
6.1.2	Управление голосовыми DSP-процессорами	30
6.2	УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ПРОТОКОЛА MEGACO	32
6.3	УПРАВЛЕНИЕ АБОНЕНТСКИМИ ПОРТАМИ	33
6.3.1	Создание и настройка абонентского порта	33
6.3.2	Удаление абонентского порта	37
6.4	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ГОЛОСОВЫХ ВЫЗОВОВ	37
6.4.1	Настройка общих параметров голосового вызова	38
6.4.2	Настройка плана нумерации	38
6.4.3	Настройка факсовых сессий	40
6.4.4	Настройка параметров инициализации факс-модемных сессий	40
6.4.5	Настройка параметров протокола H248/MEGACO	41
6.4.6	Настройка таймеров абонентских портов	43
6.4.7	Настройка тональных сигналов	44
6.4.8	Настройка прозрачной передачи речевого канала	44
6.5	УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ RTP	45
6.5.1	Настройка параметров факсовой сессии T38	48
7	ЭТАПЫ ПЕРВИЧНОЙ НАСТРОЙКИ	50
8	ПРИЛОЖЕНИЕ	51
8.1	ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ МАСОК АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ	51
8.2	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ	51

1 Общие сведения

1.1 Назначение документа

Настоящее руководство пользователя содержит инструкцию по настройке mAccess.MTU с поддержкой протокола H248/MEGACO посредством интерфейса CLI.

1.2 Состав документа

Настоящее техническое описание состоит из следующих основных частей:

«Общие сведения» - информация о назначении документа, составе документа, контактные данные организации-производителя и службы технической поддержки.

«Введение» - краткий обзор оборудования mAccess.MTU.

«Запуск и подключение mAccess.MTU» - инструкция по запуску и подключению оборудования.

«Настройка операционной системы» - сведения о настройке операционной системы оборудования.

«Интерфейс пользователя» - описание интерфейса по настройке оборудования.

«Конфигурирование оборудования» - инструкция по настройке компонентов оборудования и предоставляемых услуг.

«Этапы первичной настройки» - описание действий по первичной настройке оборудования.

«Приложение» - приложения к документу; содержит сбор правил, которые необходимо учитывать при настройке оборудования.

Внимание!

Перед установкой и началом эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с паспортом изделия и эксплуатационной документацией.

Данный документ должен постоянно находиться при изделии.

1.3 Техническая поддержка

Техническая поддержка, а также дополнительное консультирование по вопросам, возникающим в процессе установки и эксплуатации изделия, осуществляются производителем и службой технической поддержки.

1.3.1 Производитель

НТЦ «ПРОТЕЙ»
194044, Санкт-Петербург
Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А
Бизнес-центр «Телеком СПб»
Тел.: (812) 449-47-27
Факс: (812) 449-47-29
WEB: <http://www.protei.ru>
E-mail: info@protei.ru

1.3.2 Служба технической поддержки

НТЦ «ПРОТЕЙ»
194044, Санкт-Петербург
Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А
Бизнес-центр «Телеком СПб»
Тел.: (812) 449-47-27 доп. 5999 (круглосуточно)
(812) 449-47-31
Факс: (812) 449-47-29

WEB: <http://www.protei.ru>,
<http://www.imak.ru>

E-mail: mak.support@protei.ru

2 Введение

mAccess.MTU – это абонентский концентратор малой емкости, предоставляющий услуги доступа к мультисервисной широкополосной сети и обеспечивающий пользователей услугами связи, включающими в себя традиционные голосовые услуги, услуги передачи данных и услуги Triple Play.

3 Запуск и подключение mAccess.MTU

Подключите питание к mAccess.MTU. Если используется источник питания 220 В, то присоедините кабель питания в соответствующий разъем, находящийся на задней панели mAccess.MTU, включите тумблер «I/O» на задней панели в положение «I». Если используется источник питания 48 В, то присоедините провода питания и заземления к ответному разъему, затем присоедините разъем к разъему «48 VDC» на задней панели, подайте напряжение. На лицевой панели mAccess.MTU должен загореться светодиод «PWR».

Примечание. Тумблер «I/O» на задней панели не управляет питанием «48 В».

Доступ к mAccess.MTU можно получить с внешнего компьютера через IP-сеть или через RS232-порт. При первичной настройке mAccess.MTU используется только RS232-порт. Для получения доступа к mAccess.MTU через RS232-порт соедините внешний компьютер, с которого будет выполняться настройка с mAccess.MTU RS232-кабелем. Если внешний компьютер работает под управлением Linux или Windows, то для установления соединения можно использовать терминальную программу «PuTTY», настроенную на доступ через RS232-порт. Если внешний компьютер работает под управлением Windows, то доступ к mAccess.MTU через RS232-порт можно получить, используя программу «HyperTerminal». Доступ с внешнего компьютера к mAccess.MTU через IP-сеть можно получить с использованием терминальной программы «PuTTY». Для этого и mAccess.MTU и внешний компьютер должны быть подключены к IP-сети (данные устройства соединяются Ethernet-кабелями с коммутатором или маршрутизатором). Для доступа к mAccess.MTU через IP-сеть используется протокол **telnet** (незащищенный режим) или **SSH** (защищенный режим).

В результате успешного подключения на экране внешнего компьютера появится терминальное окно с запросом ввода имени пользователя (login).

3.1 Подключение по Telnet или SSH

Внешний компьютер и mAccess.MTU должны быть подключены к локальной IP-сети.

Если внешний компьютер работает под управлением ОС Windows или Linux рекомендуется использовать терминальную программу «PuTTY».

Для подключения с помощью программы «PuTTY» необходимо:

1. установить программу «PuTTY» на жесткий диск внешнего компьютера;
2. запустить программу «PuTTY»;
3. в разделе «**Session**» выбрать типа соединения — **Telnet**;
4. в поле «**Host Name (or IP address)**» указать IP-адрес mAccess.MTU;
5. в поле «**Port**» указать используемый порт (**23** — для telnet, **22** — для SSH);
6. в поле «**Saved Sessions**» указать имя сессии (после выполненной настройки вернуться в раздел «**Session**» и нажать кнопку «**Save**»);
7. загрузить созданную сессию нажатием на кнопку «Load», далее нажать на кнопку «**Open**»;
8. появится терминальное окно с запросом на ввод имени пользователя (login), отсутствие запроса означает проблемы с соединением;
9. ввести либо «**root**» (суперпользователь), либо «**support**» (обычный пользователь);
10. появится запрос на ввод пароля (password), ввести пароль;
11. при успешном входе появится строка приглашения ОС вида «root@hostname:~\$» или «support@hostname:~\$» соответственно.

Возможные проблемы при соединении через IP-сеть:

- неверно указан IP-адрес mAccess.MTU - поле «**Host Name (or IP address)**»;
- неверно указан порт;
- внешний компьютер или mAccess.MTU не подключены к IP-сети кабелем или кабель недостаточно надежно вставлен в разъем;
- mAccess.MTU или внешний компьютер имеют неверные сетевые настройки;
- выделенные IP-адреса для внешнего компьютера или для mAccess.MTU конфликтуют с IP-адресами других устройств;
- неработоспособность оборудования сети;
- неверные настройки сетевой безопасности;
- неработоспособность внешнего компьютера или mAccess.MTU.

Дополнительные возможности программы «**PUTTY**»:

- для увеличения количества сохраняемых строк вывода в терминальном окне в разделе «**Window**» выставить параметр «**Lines of scrollbar**» равным 100000;
- для корректного отображения русских символов в разделе «**Window/Translation**» определить соответствующий вид кодировки (в зависимости от настроек ОС вид кодировки должен быть либо KOI8-R, либо Win 1251 (Cyrillic));
- в разделе «**Window/Appearance/Change...**» задать кириллический набор символов (Cyrillic) в параметре «**Script**» (дополнительно можно задать параметры шрифта «**Font**», «**Font Style**» и «**Size**»).

3.2 Подключение по RS-232

Для доступа с внешнего компьютера к mAccess.MTU через RS232-порт соедините данные устройства RS232-кабелем (входит в комплект поставки). На задней панели mAccess.MTU имеется RS232-разъем.

Доступ к mAccess.MTU через RS232-порт выполняется с использованием программы «**PUTTY**», если внешний компьютер работает под управлением ОС Linux или Windows (в Windows можно также использовать стандартную программу «**Hyper Terminal**»).

Для подключения с помощью программы «**PUTTY**» необходимо:

1. установить программу «**PUTTY**» на жесткий диск внешнего компьютера;
2. запустить программу;
3. в разделе «**Session**» выбрать типа соединения — **Serial**;
4. в поле «**Serial line**» определить номер RS232-порта;
5. в поле «**Speed**» определить скорость соединения — **115200**;
6. в поле «**Saved Sessions**» определить имя сессии;
7. в разделе «**Connection/Serial**», в поле «**Flow Control**» установить — **None** (после выполненной настройки вернуться в раздел «**Session**», нажать на кнопку «**Save**»;
8. загрузить созданную сессию кнопкой «**Load**» и нажать на кнопку «**Open**»;
9. на экране появится терминальное окно с запросом ввода имени пользователя (login), отсутствие запроса означает проблемы с соединением;
10. ввести имя пользователя (login) «**root**» (суперпользователь) или «**support**» (обычный пользователь);
11. появится запрос на ввод пароля (password), введите пароль.

Для подключения с помощью программы «Hyper Terminal» необходимо:

1. запустить программу «**Hyper Terminal**» на внешнем компьютере;
2. в окне «**Connect To**», в поле «**Connect Using**» выбрать используемый для подключения RS232-порт;
3. в окне «**COM1 Properties**», в разделе «**Port Settings**» ввести следующие значения: в поле «**Bits per second**» - 115200; в поле «**Data bits**» - 8; в поле «**Parity**» - None; в поле «**Stop bits**» - 1; в поле «**Flow control**» - None;
4. сохраните изменения нажатием кнопки «**OK**».
5. в разделе «**File/Properties/Settings**», в поле «Emulation» выбрать **VT100**, нажать на кнопку «**OK**»;
6. нажать два раза «Enter»;
7. на экране появится терминальное окно с запросом ввода имени пользователя (login), отсутствие запроса означает проблемы с соединением;
8. ввести имя пользователя (login) «root» (суперпользователь) или «support» (обычный пользователь);
9. появится запрос на ввод пароля (password), введите пароль.

При успешном входе должна появиться строка приглашения ОС вида «root@hostname:~\$» или «support@hostname:~\$» в зависимости от того, под каким именем был выполнен вход.

Возможные проблемы при соединении через RS232-порт:

- неверно заданы настройки RS232-порта;
- используется неверный тип кабеля для соединения через RS232-порт;
- кабель недостаточно надежно вставлен в разъем;
- неработоспособность внешнего компьютера или mAccess.MTU.

Параметры RS232-порта:

- скорость соединения — 115200 бит в секунду;
- число бит данных — 8;
- число стоп-бит - 1;
- число бит четности — 0 (нет проверки на четность);
- управление потоком — выключено (не используется).

4 Настройка операционной системы

mAccess.MTU работает под управлением ОС Linux. Для настройки операционной системы mAccess.MTU используйте утилиту «**linconfig**».

4.1 Запуск утилиты «linconfig»

Для использования утилиты «**linconfig**» необходимо:

1. выполнить соединение с mAccess.MTU;
2. войти как привилегированный пользователь (имя пользователя **root**);
3. набрать в командной строке команду «**linconfig**».

При успешном запуске утилиты «**linconfig**» появится меню, состоящее из разделов:

```
-----  
Lincore configuration(linconfig v.1.1.5.3)  
-----  
Please select what to configure:  
1 - date/time  
2 - network  
3 - startup  
4 - system  
q - quit  
>
```

4.2 Настройка параметров операционной системы

Первичная настройка mAccess.MTU выполняется с внешнего компьютера через RS232-порт.

По умолчанию (на момент поставки или после нажатия на кнопку «Rst» на задней панели) в mAccess.MTU зарегистрированы пользователи:

- **root** — суперпользователь с неограниченными правами (доступ: Console Telnet, SSH);
- **support** -обычный пользователь (доступ: Console Telnet, SSH, FTP);
- **ftp** — пользователь с ограниченными правами, доступ только по FTP;
- **admin** — пользователь с минимальными правами, работа только в оболочке **minishell** (под данным именем рекомендуется входить для выполнения технического обслуживания).

Выполнить сетевые настройки mAccess.MTU, для этого ввести цифру 2 - переход в раздел «Network Configuration». На экране появится меню:

```
-----  
Network Configuration  
-----  
  
1 - Network interfaces
```

```
2 - Routing table
3 - DNS
4 - Network services
```

```
back(b) - back to main menu
```

```
>
```

Перейти в раздел «Network Interfaces», для этого ввести цифру 1. На экране появится меню:

```
-----
Select Network Interface
-----
```

```
1 - ixp1
```

```
back(b) - back to previous menu
```

```
>
```

Ввести цифру 1 - переход в раздел «Interface ixp1». На экране отобразится меню:

```
-----
Interface ixp1
-----
DHCP: on
ip-address: 192.168.10.0
netmask: 255.255.0.0
mac-address: 00:1e:fa:00:00:1b
VLAN: 2
```

```
0 - DHCP on/off
```

```
1 - set ip-address
```

```
2 - set netmask
```

```
3 - set mac-address
```

```
4 - set VLAN
```

```
back(b) - back to previous menu
```

```
quit(q) - to quit without saving changes
```

```
>
```

Следует отметить, что mAccess.MTU поддерживает два способа установки сетевых настроек:

- статический (все настройки вводятся вручную);
- динамический (использование DHCP-протокола — получение сетевых настроек от DHCP-сервера).

Состояние поддержки DHCP отображается в верхней части меню в строке:

DHCP: off

когда поддержка DHCP выключена, или

DHCP: on

когда поддержка DHCP включена.

При включенной поддержке DHCP от DHCP-сервера после подачи питания или после выполнения команды перезагрузки (reboot) на mAccess.MTU, будут получены значения параметров:

- IP-адрес;
- маска подсети (netmask);
- шлюз, используемый по умолчанию (default Gateway);
- адреса DNS-серверов;
- адрес NTP-сервера.

Временную зону следует задавать вручную из главного раздела.

Включение/выключение поддержки DHCP управляется вводом цифры «0». Если поддержка DHCP выключена, то ввод цифры «0» включает поддержку DHCP и наоборот, если поддержка DHCP включена, ввод «0» выключает поддержку DHCP. Текущее состояние DHCP будет отображаться в верхней части меню.

Если выбрана динамическая установка сетевых настроек (включена поддержка DHCP), то остальные сетевые параметры (IP-адрес, маска подсети, шлюз, используемый по умолчанию, адреса DNS-серверов) устанавливать не нужно.

Для установки статических сетевых настроек перейти в раздел «Interface ixp1». Выключить поддержку DHCP, если она была включена, путем ввода цифры «0». Проконтролировать в верхней части меню, что поддержка DHCP действительно выключена.

Ввести цифру 1 - определение IP-адреса mAccess.MTU:

```
> 1
```

```
Please enter ip-address:
```

Введите IP-адрес.

Внимание! Утилита «linconfig» не осуществляет проверку на корректность вводимых значений.

Ввести цифру 2 - определение маски подсети (параметр «netmask»):

```
> 2
```

```
Please enter netmask:
```

Введите маску подсети.

Внимание! Параметры «mac-address» и «VLAN» не модифицировать.

Внимание! По окончании определения значений параметров набрать команду «s» (save changes) для сохранения изменений. После сохранения изменений произойдет автоматический возврат в главное меню «linconfig».

Далее настроить параметры Default Gateway (маршрутизатор по умолчанию) и двух DNS-серверов.

Примечание. Если включена поддержка DHCP, то настройку Default Gateway и DNS-серверов выполнять не требуется.

Для настройки Default Gateway вернуться в раздел «Network Configuration». Ввести цифру 2 - переход в раздел «Network Routing Configuration». На экране появится меню:

```
-----  
Network Routing Configuration  
-----  
Default gateway: 192.168.100.250  
1 - Set default gateway  
save(s) - save changes  
back(b) - back to previous menu  
quit(q) - quit  
>
```

Ввести цифру 1, задать IP адрес Default Gateway (используемый по умолчанию шлюз):

```
> 1  
Please enter ip-address:
```

Набрать команду «s» (save changes) для сохранения изменений.

Вернуться в раздел «Network Configuration».

Настроить два DNS-сервера, для этого ввести цифру 3 - переход в раздел «DNS Configuration». На экране отобразится меню:

```
-----  
DNS Configuration  
-----  
Primary DNS Server:  
Secondary DNS Server:  
1 - set primary DNS server  
2 - set secondary DNS server  
save(s) - save changes  
back(b) - back to previous menu  
quit(q) - quit  
>
```

В данном разделе поочередно ввести цифры 1 и 2 для задания IP-адреса Primary и Secondary DNS Server соответственно:

```
> 1  
Please enter ip-address:
```

По окончании ввода набрать команду «s» (save changes) для сохранения изменений.

Для включения поддержки протокола SSH в разделе «Network Configuration» ввести цифру 4 - переход в раздел «Network Services Configuration». На экране появится меню:

```
-----  
Network Services Configuration  
-----  
1 - SSH server  
save(s) - to save changes  
back(b) - back to menu  
quit(q) - quit  
>
```

Ввести цифру 1 - включение поддержки протокола SSH:

```
*1 - SSH server
```

Строка помечается знаком «*».

Набрать команду «s» (to save changes) для сохранения изменений.

Примечание. Отключение поддержки протокола SSH выполняется повторным вводом цифры 1.

В разделе «Startup Configuration» (цифра 3 из главного меню), представленном ниже, можно посредством команды «v» (to view startup file) просмотреть startup file. Выход из режима просмотра - клавиша «Enter».

```
-----  
Startup Configuration  
-----  
view(v) - to view startup file  
edit(e) - to edit startup file  
save(s) - to save changes  
back(b) - back to menu (without saving)  
quit(q) - to quit without saving changes  
>
```

Внимание! С целью предотвращения неработоспособности устройства, запрещается в разделе «Startup Configuration» использовать команду **edit** (редактирование startup-файла).

После завершения настройки вернуться в главное меню «linconfig».

Настроить параметры даты и времени. Ввести цифру 1 - переход в раздел «Date/Time Configuration». На экране отобразится меню:

```
-----  
Date/Time Configuration  
-----  
Current timezone: Moscow  
Current date: 15:53:20 03/26/07  
1 - set timezone  
2 - date/time setup
```

```

3 - NTP settings
save(s) - to save changes
back(b) - back to main menu(without saving)
quit(q) - to quit without saving changes
>

```

Ввести цифру 1 (set timezone), установить используемый часовой пояс в разделе «Select timezone».

Ввести цифру 2 (date/time setup), установить точную дату в разделе «Setup date/time»:

```

-----
Setup date/time
-----
format: [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
example: 052413452006.12 is 13:45:12 05/24/06
back(b) - back to menu(without saving)
>

```

Примечание. Если включена поддержка DHCP, то определение IP-адреса NTP-сервера выполнять не нужно.

В разделе «Date/Time Configuration» ввести цифру 3 (NTP settings) - переход в раздел «NTP Settings»:

```

-----
NTP settings
-----
NTP server: 192.168.100.143
1 - change NTP server
back(b) - back to menu(without saving)
save(s) - to save changes
>

```

Ввести цифру 1 (change NTP server), ввести IP-адрес используемого NTP-сервера.

```
> 1
```

```
NTP Server IP-address:
```

Набрать команду «s» (to save changes) для сохранения изменений.

Вернуться в главное меню утилиты «linconfig».

Ввести цифру 4 (system) - переход в раздел «System Configuration». На экране появится меню:

```
-----
```

```
System Configuration
-----
1 - to manage passwords
2 - boot configuration
back(b) - back to main menu
quit(q) - to quit
>
```

Определить пароли доступа для пользователей **root**, **support**, **ftp**, **admin**. Ввести цифру 1 - переход в раздел «Manage Passwords». На экране отобразится меню:

```
-----
Manage Passwords
-----

1 - change password for user root
2 - change password for user support
3 - change password for user ftp
4 - change password for user admin

save(s) - to save changes
back(b) - back to main menu
quit(q) - to quit

>
```

В данном разделе путем ввода цифр 1, 2, 3, 4 можно задать пароли для пользователей «root», «support», «ftp» и «admin» соответственно.

Ввести команду «s» (to save changes) для сохранения изменений.

Выйти из утилиты «linconfig» - ввести команду «q» (quit, завершение работы с утилитой).

Перезагрузить операционную систему для вступления изменений в силу - набрать команду «**reboot**», и нажать клавишу «Enter».

5 Интерфейс пользователя

Программа CLI (Command Line Interface) предназначена для настройки и контроля текущего состояния аппаратных и логических ресурсов mAccess.MTU. Программа CLI имеет интерфейс командной строки и развитую иерархическую систему команд.

Для настройки mAccess.MTU необходимо:

1. подключиться к mAccess.MTU;
2. войти под именем привилегированного пользователя (имя пользователя — root);
3. набрать в командной строке **cli**, после чего должно появиться приглашение «MTU>».

В строке приглашения далее будет отображаться имя текущего узла в иерархии команд, заканчивающееся символом «>».

Для перемещения курсора в командной строке используйте клавиши:

- клавиша «стрелка влево» - перемещение курсора влево;
- клавиша «стрелка вправо» - перемещение курсора вправо;
- клавиша «Home» - перемещение курсора на начало строки;
- клавиша «End» - перемещение курсора в конец строки.

Для удаления символом используйте клавиши:

- клавиша «Delete» - удаление символа после курсора;
- клавиша «backspace» - удаление символа перед курсором.

Для перебора ранее набранных команд используйте клавиши «стрелка вверх», «стрелка вниз».

В момент набора команды пользователю предоставляется возможность ускорить ввод путем использования клавиши «**Tab**». Если пользователь начал набирать команду, то по нажатию «**Tab**», ему будут предложены варианты ее завершения. Если вариант один, то по нажатию «**Tab**» выводится вся команда полностью с завершающим символом «**пробел**».

Программа CLI контролирует ввод пользователя. При некорректном вводе будет выведено сообщение об ошибке.

Справочную информацию о текущем узле команд (список доступных в данном узле команд с кратким описанием) можно получить путем нажатия клавиши «**Tab**» при пустой командной строке.

В CLI реализован постраничный вывод информации. При превышении количества выводимых строк размера экрана, вывод будет остановлен, в последней строке экрана появится подсказка с именами клавиш, управляющие выводом:

«Press END/c, DOWN/ENTER or PAGE_DOWN/SPACE key for scroll ».

Клавиши, управляющие выводом:

- <END> или <c> - переход в конец вывода;
- <стрелка вниз> или <ENTER> - построчный скроллинг;
- <PAGE_DOWN> или <пробел> - поэкранный скроллинг.

Команда выхода из приложения CLI — **exit**, после чего будет предложено сохранить конфигурацию:

ITG> exit

Type "yes" to confirm saving running-config to startup-config: <yes/no>

yes — сохранить конфигурацию;

no — отказ от сохранения конфигурации.

Используя комбинацию клавиш <CTRL+C>, можно аварийно выйти из приложения CLI без сохранения конфигурации.

Примечание. Используйте аварийный выход только в крайних случаях, когда приложение CLI не «отзывается» на команды. Необоснованное применение аварийного выхода может привести к непредсказуемым последствиям.

5.1 Клавиши

Клавиши, используемые при работе с интерфейсом CLI, приведены в таблице ниже.

Таблица 1. Клавиши, используемые при работе с интерфейсом CLI.

Клавиша	Значение
«Enter»	Ввод команды.
«BackSpace»	Удаление символа перед курсором.
«Del»	Удаление символа после курсора.
Стрелка «влево»/«вправо»	Перемещение курсора по строке влево/ вправо.
Стрелка «вверх»/«вниз»	Отображение предыдущей/следующей команды из ранее набранных команд.
«Home»/«End»	Переход к началу/концу строки.
«Пробел»	Разделитель.
«Tab»	Если введен хотя бы один символ - дополнение команды (быстрый ввод). Если строка ввода пустая - вывод справочной информации о текущем узле команд.
«Ctrl + C»	Аварийный выход из программы CLI.

5.2 Команды

Типы команд программы CLI:

- навигация;
- создание/удаление объектов;
- настройка параметров;
- блокировка/разблокировка объектов;
- работа с векторами;

- отображение текущей конфигурации и состояния объектов;
- подтверждение изменений и восстановление конфигурации.

Общий формат команды программы CLI:

[action] object_type [object_id] [param value [param value] ...] , где

action – идентификатор команды (или директива);

object_type – тип объекта;

object_id – идентификатор объекта (состоит из двух частей: ключа key и значения key_value);

param – параметр;

value – значение параметра;

params – параметры, требующиеся для выполнения директивы.

Действия, доступные во всех узлах, представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Действия, доступные в любом узле конфигурации.

Тип команды	Формат команды
commit	Подтверждение изменения.
rollback	Отмена последнего сохраненного изменения.
show	Вывод списка доступных команд текущего узла.
show-recursive	Вывод полной информации о текущем узле (рекурсивный список дочерних узлов).
end	Переход в родительский узел (на один узел вверх по иерархии).

Действия, доступность которых зависит от текущего узла, представлены в таблице ниже.

Таблица 3. Действия, доступность которых зависит от текущего узла.

Тип команды	Формат команды
delete	Удаление объекта.
block	Сервисная блокировка объекта.
unblock	Сервисная разблокировка объекта
turn on	Аппаратное включение объекта.
trun off	Аппаратное выключение объекта.
reset	Переинициализация ресурсов.
show-state	Отображение состояния объекта.
default	Установка параметра в значение по умолчанию (при выполнении команды)

Тип команды	Формат команды
	«show» параметры со значениями по умолчанию не отображаются).
resize	Изменение количества элементов таблицы, - добавление новых элементов в конец таблицы или удаление последних элементов таблицы.
remove	Удаление указанного элемента таблицы со сдвигом последующих элементов вверх.
moveto	Перемещение элемента на позицию перед заданным элементом.
insert	Добавление нового элемента в таблицу на позицию перед заданным элементом со сдвигом элементов вниз.
<0-10>	Выбор элемента таблицы с указанным индексом для редактирования.

5.2.1 Навигация

В программе CLI параметры конфигурации объединены в иерархию, представленную в виде «дерева».

Формат команды для перемещения по «дереву»:

```
object_type [obj_id]
```

Пример:

```
MTU> megaco
megaco>
```

Все вводимые команды применяются к текущему узлу.

Перемещение от текущего узла на уровень выше осуществляется с помощью команды «end». Выйти от узла к корню можно только последовательно, выполняя команду «end» на каждом уровне иерархии.

Переход от текущего узла к нижележащему узлу осуществляется вводом команды «object_type» или «object_type obj_id». Несколько таких команд можно объединять в одну строку, разделяя команды пробелом.

Пример:

```
MTU> subscribers-megaco sub port 1
subscribers-megaco sub port 1>
```

Если пользователь не помнит точного названия команды, то по нажатию клавиши <Tab>, ему будут предложены варианты завершения не полностью набранного слова. Если нет вариантов, то по нажатию клавиши <Tab> выводится полное название команды с завершающим символом пробела.

Во всех узлах команда «show» выводит текущие настройки параметров, находящихся в текущем узле.

Для входа в подраздел (узел) индексированного объекта команда навигации должна содержать тип объекта, ключ, по которому объекты с таким типом индексируются, и значение индекса объекта («object_type key key_val», где «object_type» - тип объекта, «key» - ключ, «key_val» - индекс).

Примечание. Если введена команда перехода в несуществующий узел (объект), то эта команда превращается в команду создания данного узла (объекта).

5.2.2 Создание/удаление объектов

Создание объекта осуществляется автоматически при переходе к несуществующему объекту командой формата:

```
object_type [object_id]
```

Пример:

```
MTU> subscribers-megaco
subscribers-megaco> sub port 1
subscribers-megaco sub port 1>
```

Если объект неиндексируемый, то идентификатор в команде не указывается.

Создание объекта предполагает задание обязательных параметров в одной строке или отдельной командой из текущего узла.

Команды создания новых объектов (например, каких-либо физических или логических ресурсов) могут иметь два формата в зависимости от того, индексируется ли создаваемый объект в пределах текущего подраздела.

Если создаваемый объект типа «obj» индексируется по ключу «key» со значением «key_val», то команда создания такого объекта будет выглядеть следующим образом: «obj key key_val».

Если создаваемый объект «obj» не индексируется (следовательно может существовать только в единственном экземпляре в данном подразделе), то команда по его созданию сводится просто к вводу имени этого объекта в командной строке.

Удаление объекта выполняется командой «delete».

Формат команды: delete object_type [obj_id]

Пример:

```
MTU> subscribers-megaco
subscribers-megaco> delete sub port 1
subscribers-megaco> commit
```

В некоторых случаях удаление объекта предполагает его обязательную предварительную блокировку.

Пример:

```
MTU> subscribers-megaco
subscribers-megaco> sub port 1
subscribers-megaco sub port 1> block
subscribers-megaco sub port 1> end
subscribers-megaco> delete sub port 1
subscribers-megaco> commit
```

Для удаления объекта необходимо выполнить команду «delete obj» или «delete obj key key_val», в зависимости от того, индексируется ли удаляемый объект. Вложенные в удаляемый узел объекты удаляются автоматически.

Команда удаления доступна не для всех объектов.

5.2.3 Настройка параметров

Настройка параметров объекта осуществляется из текущего узла и может включать в себя несколько действий: задание параметра, просмотр, изменение.

Параметр может быть задан одновременно с созданием объекта или после создания отдельной командой.

Формат команды:

```
param <value>
```

Пример:

```
MTU> subscribers-megaco
subscribers-megaco> sub port 0
subscribers-megaco sub port 0> phone-number 654321
subscribers-megaco sub port 0> show
phone-number '654321'
term-id      'al/0/1'
flash-min-time    150
flash-max-time    700
subscribers sub port 0> commit
```

Для просмотра текущего состояния параметров узла служит команда «show».

У некоторых объектов есть обязательные параметры. В списке обязательные параметры обозначены знаком «*».

Пример:

```
MTU> subscribers-megaco
subscribers-megaco sub port 1>
commit          apply modifications
rollback       cancel modifications
show           show current object
show-recursive recursive show current object
show-config    show CLI command list for object
clip           Configure CLIP facility
description    Set description
dial-mode      Set dialing mode
flash-max-time Set maximum flash length
flash-min-time Set minimum flash length
long-distance  Set Long Distance mode
phone-number   * Phone number
term-id        TerminationID
default        set parameter to default value
end            return to parent
block          Block the object
reset          reset object
show-state     Show current state of the object
turn-off       Turn Off the object (hardware blocking)
turn-on        Turn On the object (hardware unblocking)
unblock        Unblock the object
subscribers-megaco sub port 1>
```

Набор параметров объектов может меняться в зависимости от установленных значений других параметров.

Изменение значения параметра осуществляется при помощи команды «object_type obj_id param val».

Для сохранения изменений конфигурации служит команда «commit».

Установка параметра в значение по умолчанию заключается в удалении этого параметра из конфигурации. При этом значение данного параметра определяется логикой работы программного обеспечения. Данная операция выполняется командой вида «default param», где «param» - это имя параметра, который должен быть удален из конфигурации.

Следует отметить, что не все параметры можно удалять из конфигурации.

Определены следующие виды параметров: простые и сложные.

5.2.3.1 Простые параметры

Формат команды настройки простых параметров: `param value`

Типы значений простых параметров:

- Case - выбор из списка predetermined значений;
- Integer — целое число разрядностью 32 бита;
- String — строка символов (строка должна быть заключена в одинарные кавычки «'», если в ней присутствует символ пробела).

Пример строкового параметра:

```
MTU> megaco
megaco> local-ip 192.168.7.11
megaco> commit
```

5.2.3.2 Сложные параметры

Формат команды настройки сложных параметров:

```
complex_param subparam1 val1 [subparam2 val2]
```

Пример настройки сложного параметра:

```
MTU> voip-rtp g711 jitter 100
voip-rtp g711> commit
```

Также можно входить в подраздел редактирования сложного параметра, для чего следует ввести имя данного параметра «`complex_param`». Вложенные параметры редактируются как простые («`subparam val`»).

Пример:

```
MTU>voip-rtp
voip-rtp> g711
voip-rtp g711> jitter 100
voip-rtp g711> commit
```

5.2.4 Блокировка/разблокировка объектов

В некоторых подразделах доступны команды, позволяющие выполнять операции блокировки, разблокировки, выключения, включения и переинициализации физических и логических ресурсов, связанных с данным подразделом.

Блокировка или разблокировка объекта происходит при помощи команд «`block`» и «`unblock`» соответственно.

Формат команды блокировки: `block`

Пример:

```
MTU> subscribers-megaco
subscribers-megaco> sub port 10
subscribers-megaco sub port 10> block
```

Формат команды разблокировки: «unblock»

Пример:

```
MTU> subscribers-megaco
subscribers-megaco> sub port 10
subscribers-megaco sub port 10> unblock
```

Операции блокировки/разблокировки не требуют выполнения команды «commit».

Команды «turn-on» и «turn-off» выполняют включение и выключение ресурса соответственно.

Формат команды включения ресурса: turn-on

Пример:

```
MTU> controller
controller> fxs
controller fxs> turn-on
```

Формат команды выключения ресурса: turn-off

Пример:

```
MTU> controller
controller> fxs
controller fxs> turn-off
```

Команда «reset» приводит к переинициализации ресурса.

Формат команды переинициализации ресурса: reset

Пример:

```
MTU> controller
controller> fxs
controller fxs> reset
```

Команды описанные выше не требуют применения команды «commit».

После рестарта устройства все ресурсы разблокируются и включаются вне зависимости от ранее выполненных блокировке или выключения.

5.2.5 Операции над векторами

Вектор – массив упорядоченных однотипных элементов (простых величин или объектов).

Положение элемента в массиве определяется его индексами.

Для работы с векторами используются команды:

- **resize** - изменение количества элементов вектора;
- **remove** - удаление конкретного элемента вектора;
- **moveto** - перемещение элемента внутри вектора;
- **insert** - вставка нового элемента в вектор в выбранную позицию.

5.2.5.1 Правка данных конкретного элемента вектора.

Элементы вектора отображаются по команде «show», при этом первая строка вывода имеет вид «vector [size=s]», где vector – имя вектора, s - текущее количество элементов вектора.

Для выполнения операций над вектором необходимо войти в подраздел редактирования вектора. Для этого ввести команду вида «vector», где vector – имя вектора в текущем подразделе.

Изменение количества элементов вектора выполняется по команде «resize n», где n - новое количество элементов вектора. Командой «resize n» можно как увеличивать (добавлять в конец вектора новые элементы), так и уменьшать (удалять элементы с конца) размер вектора.

Удаление элемента из вектора выполняется командой «remove n», где n — индекс удаляемого элемента. Элементы, следующие за удаленным, смещаются на одну позицию к началу.

Перемещение элемента в пределах вектора выполняется командой «moveto n m», где n - индекс перемещаемого элемента, m - индекс элемента, перед которым устанавливается перемещаемый элемент.

Вставка нового элемента в вектор выполняется командой «insert n», где n - индекс элемента, перед которым будет вставлен новый элемент. Автоматически происходит переход в подраздел редактирования вставленного элемента.

Для входа в меню правки конкретного элемента вектора необходимо ввести номер этого элемента. Если требуется установка значения элемента вектора, то необходимо ввести значение элемента и устанавливаемое значение (команда вида «index value», где «index» - это номер элемента, «value» - это устанавливаемое значение).

В момент создания вектор не содержит элементов (пустой):

```
MTU> voip-call megaco root
voip-call megaco root> show
package-list [size0]
events [size0]
signals [size0]
voip-call megaco root>
```

После создания пользователь может заполнить вектор элементами в любом порядке.

Пример:

```
MTU> voip-call megaco root
voip-call megaco root> show
package-list 'tdmc-1, nt-1, rtp-1, g-1, root-1, dd-1, cg-1, al-1, ale
rt-1, andisp-1, xal-1, ctyp-1, amet-1, dg-1, bcg-1, xcg-1, srvtm-1, xdd-1,
it-1'
events [size=5] 'al/*', 'tdmc/ec', 'xdd/xce', 'dd/ce', 'tonedet/std'
signals [size=6] 'al/ri', 'cg/dt', 'cg/bt', 'cg/rt', 'andisp/dwa', 'xcg/roh'
voip-call megaco root>
```

Команды для работы с элементами вектора представлены в таблице ниже.

Таблица 4. Команды для работы с элементами вектора.

Тип команды	Формат команды
commit	Подтверждение изменения.
rollback	Отмена последнего сохраненного изменения.

Тип команды	Формат команды
resize	Изменение количества элементов вектора - добавление новых элементов в конец или удаление элементов с конца вектора. Формат команды: <code>resize <size></code> .
remove	Удаление элемента вектора со сдвигом последующих элементов на одну позицию к началу. Формат команды: <code>remove <idx></code> .
moveto	Перемещение элемента на позицию перед заданным элементом. Формат команды: <code>moveto <idx1><idx2></code> .
insert	Вставка нового элемента в вектор на позицию перед заданным элементом со сдвигом элементов на одну позицию к концу. Формат команды: <code>insert <idx></code> .
<0-10>	Выбор элемента с указанным индексом для редактирования. Формат команды: <code><idx></code> .

Просмотр списка действий, которые можно производить с элементами вектора, осуществляется по нажатию клавиши «Tab».

Команда «show» служит для просмотра содержимого вектора.

5.2.6 Отображение конфигурации и состояния объектов

Команды отображения конфигурации показывают текущую конфигурацию устройства с внесенными изменениями. Действующая конфигурация может отличаться от отображаемой, если в ней были произведены изменения, но не была выполнена команда подтверждения изменений («commit»).

Команда «show» отображает конфигурацию текущего узла, выводятся все параметры, настроенные в данном узле, и все вложенные узлы. Для некоторых узлов по команде «show» отображаются все параметры текущего узла и вложенных узлов (аналогично результату команды «show-recursive»).

По команде «show-recursive» выводится конфигурация текущего узла и всех нижележащих узлов. Конфигурация выводится с форматированием «лесенкой» в соответствии с вложенностью узлов.

Значения параметров отображаются по команде вида «param value», где param - имя параметра, а value - значение, установленное для этого параметра. Параметры, для которых выставлено значение по умолчанию командой «default param», не отображаются.

При выводе конфигурации командой «show-recursive», названия вложенных узлов отображаются на отдельной строке с отступом, зависящем от уровня вложенности данного узла. Часть параметров отображаются в виде «узел1 узел2... param value», то есть в одной строке могут отображаться названия нескольких вложенных друг в друга узлов, имя параметра и его значение.

Значения, заключенные в одинарные кавычки, имеют строковое значение, значения без кавычек – целочисленное.

В некоторых узлах доступна команда «show-state», отображающая текущее состояние физического или логического ресурса, связанного с этим узлом. Состояние отображается в виде списка переменных со значениями.

Пример :

```
MTU> controller fxs
controller fxs> show-state
Alarm.LAPD = 1
Alarm.LAPD.DT = 1970-01-11 11:51:19
Alarm.Sub.OSTATE.Count = 1
Alarm.Sub.OSTATE.Count.DT = 1970-01-11 11:51:17
DSP.Rev = 18000C
DSP.Rev.DT = 1970-01-11 11:51:21
OSTATE = 1
OSTATE.DT = 1970-01-11 11:51:19
controller fxs>
```

5.2.7 Применение и восстановление конфигурации

Команда «commit» служит для сохранения и применения изменений конфигурации, а также завершает создание объекта, изменение значений параметров, удаление объекта.

Формат команды: commit

В случае успешного применения новой конфигурации должно появиться сообщение:

```
transaction result: success
```

При неуспешном применении параметров выдается сообщение:

```
transaction result: fail
```

Данное сообщение обозначает, что конфигурация имеет логическую ошибку и требуется повторная попытка переконфигурирования.

В случаях, если не введен какой-либо обязательный параметр, будет выдано сообщение:

```
can't commit data
not all mandatory fields set in object:...
```

В сообщении также указывается подраздел, в котором отсутствует обязательный параметр.

Необходимо указать значение недостающего параметра и повторить команду «commit».

Каждое произведенное изменение конфигурации может быть сохранено независимо, в случае чего оно сразу же вступает в силу. Также можно сохранить одновременно несколько внесенных изменений с помощью команды «commit», примененной по окончании конфигурирования.

Пользователю рекомендуется применять команду «commit» после каждого произведенного изменения, что позволяет легче отслеживать, на каком шаге могла возникнуть ошибка.

При переходе в другой узел без применения команды «commit», все изменения будут сохранены на сервере. По команде «commit» применятся все изменения во всех узлах.

Для того чтобы отказаться от изменений, которые были произведены после выполнения последней команды «commit», необходимо ввести команду «rollback». В результате конфигурация будет соответствовать действующей конфигурации устройства.

Формат команды: rollback

Пример:

```
MTU> voip-call
voip-call> upspeed
voip-call upspeed> show
```

```
passthrough-reinvite-disable 1
voip-call upspeed> passthrough-reinvite-disable 0
voip-call upspeed> show
passthrough-reinvite-disable 0
voip-call upspeed> commit
voip-call upspeed> rollback
MTU> voip-call upspeed
voip-call upspeed> show
passthrough-reinvite-disable 1
voip-call upspeed>
```

Внимание! Команда «rollback» не отменяет действие команд «block» и «unblock».

5.2.8 Рестарт системы

Порядок перезапуска программного обеспечения mAccess.MTU:

- выйти из утилиты **cli** (команда **exit**);
- ответить на запрос сохранения изменений (запрос на сохранение появляется, только если были внесены изменения: **yes** — сохранить изменения; **no** — не сохранять изменения);
- выполнить команду **_restart**.

Пример ввода после внесения изменений (полужирным шрифтом выделен ввод пользователя):

```
MTU>exit
```

```
Type «YES» to confirm saving running-config to startup-config yes
```

```
prompt OS>_restart
```

6 Конфигурирование оборудования

Действия, выполняемые при конфигурировании mAccess.MTU, с использованием приложения CLI:

- управление аппаратными ресурсами;
- управление абонентскими портами;
- настройка параметров протокола H248/MEGACO;
- настройка параметров голосовых вызовов;
- управление параметрами RTP-каналов.

После входа в систему и успешного запуска приложения CLI появится приглашение «**MTU**>».

6.1 Управление аппаратными ресурсами

Аппаратные ресурсы настраиваются в разделе «controller».

Пример перехода в раздел «controller»:

```
MTU> controller
controller>
```

Из программы CLI доступны следующие аппаратные ресурсы:

- контроллер абонентских линий;
- DSP-процессоры, выполняющими обработку RTP-каналов.

6.1.1 Управление контроллером абонентских линий

Параметры контроллера абонентских линий настраиваются в подразделе «controller/fxs».

Пример перехода в подраздел «controller/fxs»:

```
MTU> controller
      controller> fxs
      controller fxs>
```

Команды подраздела «controller/fxs» описаны в таблице ниже.

Таблица 5. Команды подраздела «controller/fxs».

Команда	Назначение	Примечание
turn-off	Выключить	При выключении контроллера происходит блокировка всех абонентских портов, разрыв установленных соединений. При этом питание на линиях остается. Установление новых вызовов становится невозможным.
turn-on	Включить	Включение контроллера приводит к возврату абонентских портов в рабочее состояние.

Команда	Назначение	Примечание
reset	Переинициализация	Переинициализация всех абонентских линий и разрыв установленных соединений.
show-state	Отображение текущего состояния.	Вывод на экран переменных состояния.

В таблице ниже представлены переменные состояния подраздела «controller/fxs».

Таблица 6. Переменные состояния подраздела «controller/fxs».

Переменная	Описание	Значение
ASTATE	Сервисная блокировка. Всегда разблокирована.	1 – разблокирована; 0 – заблокирована; -1 – неизвестно.
OSTATE	Оперативное состояние.	1 – активна; 0 – авария; -1 – неизвестно.
Alarm.LAPD	Состояние канала управления контроллером.	1 – норма; 2 – авария.
Alarm.Sub.OSTATE.Count	Трап. Инициализация аварии происходит при изменении OSTATE первой линии.	
Alarm.Sub.OSTATE.Count.DT	Время получения аварии подсистемой Alarm Processor (AP). AP добавляет аварию DT ко всем получаемым авариям.	
DSP.Rev	Версия прошивки (firmware).	Число.
DSP.Rev.DT	Время получения аварии DSP.Rev	
<p>Внимание! Каждой переменной состояния соответствует переменная с временем последнего изменения значения данной переменной состояния следующего вида: <переменная состояния>.DT (значение: Год-Месяц-День; Час:Мин:Сек).</p>		

6.1.2 Управление голосовыми DSP-процессорами

Параметры DSP-процессоров, управляющие RTP-каналами, настраиваются в подразделе «controller/voip».

Пример перехода в подраздел «controller/voip»:

```
MTU> controller
controller> voip
controller voip>
```

Команды подраздела «controller/voip» описаны в таблице ниже.

Таблица 7. Команды подраздела «controller/voip».

Команда	Назначение	Примечание
turn-off	Выключить.	При выключении происходит разрыв всех текущих вызовов, полностью прекращается обработка IP- пакетов DSP-процессорами, исчезает возможность производить вызовы, DSP-процессоры выключаются.
turn-on	Включить.	Включение приводит к переинициализации DSP процессоров и возврату в рабочее состояние.
reset	Переинициализация.	Переинициализация всех DSP процессоров и их Ethernet-контроллера, разрыв установленных соединений.
block	Заблокировать.	При блокировке происходит разрыв всех текущих вызовов, исчезает возможность производить вызовы. Контроль работоспособности Ethernet- контроллера голосовых DSP-процессоров не прекращается, а сами процессоры остаются в запущенном состоянии.
unblock	Разблокировать	Возврат DSP процессоров в рабочее состояние.

Параметры подраздела «controller/voip» описаны в таблице ниже.

Таблица 8. Параметры подраздела «controller/voip».

Параметр	Описание	Значение
amr-dsp	Номер AMR-процессора.	Число. Область значений <0-24>.
cni-dsp	Номер CNI (ANI) процессора.	Число. Область значений <0-24>.
g723-dsp	Номер процессора G723.	Число. Область значений <0-24>.
version	Версия библиотеки программного обеспечения.	Число. Возможные значения: 1 - стандартная. 2 - экспериментальная.
dsp-count	Число сигнальных процессоров, участвующих в обработке RTP-каналов.	

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

Переменные состояния подраздела «controller/voip», выводимые по команде «**show-state**», представлены в таблице ниже.

Таблица 9. Переменные состояния подраздела «controller/voip».

Переменная	Описание	Значение
ASTATE	Сервисная блокировка. Всегда разблокирована.	1 – разблокирована; 0 – заблокирована; -1 – неизвестно.
OSTATE	Оперативное состояние.	1 – активна; 0 – авария; -1 – неизвестно.
HSTATE	Аппаратная блокировка. На значение влияют команды «turn-on» и «turn-off».	1 – включена; 1 – выключена; -1 – неизвестно.
Alarm.LAPD	Состояние канала управления контроллером.	1 – норма; 2 – авария.
Alarm.Eth	Состояние Ethernet контроллера голосовых DSP процессоров «Авария» возможна при некорректном конфигурировании параметров «ip» и «default-gw» DSP-процессоров.	1 – активна; 0 – авария.
DSP.Rev	Версия прошивки Ethernet контроллера голосовых DSP процессоров.	
DSP.Update	Системная переменная.	
<p>Внимание! Каждой переменной состояния соответствует переменная с временем последнего изменения значения данной переменной состояния следующего вида: <переменная состояния>.DT (значение: Год-Месяц-День; Час:Мин:Сек).</p>		

6.2 Управление параметрами протокола MEGACO

Параметры протокола MEGACO настраиваются в разделе «megaco».

```
MTU> megaco
megaco>
```

Параметры раздела «megaco» описаны в таблице ниже:

Таблица 10. Параметры раздела «megaco».

Переменная	Описание	Значение
client	Тип приложения, в котором используется стек протокола (MG - клиент, MGC - сервер).	
grammar-tokens	Выбор варианта грамматики протокола.	lite - сокращенная грамматика; non-lite - полная грамматика.

Переменная	Описание	Значение
local-ip	Локальный адрес для сигнализации по протоколу H248/MEGACO (IPv4 адрес).	Как правило, соответствует IP адресу устройства.
local-port	Локальный UDP-порт для сигнализации по протоколу H248/MEGACO.	Область значений 1024-65535. Значение по умолчанию = 2944.
mgc-ip	IP адрес устройства управления (MediaGatewayController) для сигнализации по протоколу H248/MEGACO	<IP-адрес>.
mgc-port	UDP-порт устройства управления (MediaGatewayController) для сигнализации по протоколу H248/MEGACO.	Число.
resend-responces	Флаг. Включение функции ожидания посылки от MGC подтверждения на завершение транзакции (TransactionResponseAck).	1 – ожидать посылку; 0 – не ожидать.
timeout-logic	Время жизни транзакции.	Число в мс. Значение по умолчанию = 20000.
timeout-pending	Таймер на переотправку TransactionPending.	Число в мс. Значение по умолчанию = 1000.
timeout-si	Таймер на ожидание ответа на транзакцию.	Число в мс. Значение по умолчанию = 1000.
transaction-start	Число, с которого начинают нумероваться транзакции.	Число в мс. Значение по умолчанию = 20000.

6.3 Управление абонентскими портами

Параметры абонентских портов настраиваются в разделе «subscribers-megaco».

Пример перехода в раздел:

```
MTU> subscribers-megaco
subscribers-megaco>
```

Действия по управлению абонентскими портами:

- создание и настройка абонентского порта;
- удаление абонентского порта.

6.3.1 Создание и настройка абонентского порта

Параметры абонентских портов настраиваются в подразделе «sub». Подраздел «sub» - это вектор, для которого применимы стандартные операции:

- «resize» - изменение числа элементов вектора;
- «moveto» - перемещение элемента в пределах вектора;
- «insert» - вставка нового элемента в середину вектора;

- «remove» - удаление элемента вектора.

Переход в подраздел абонентского порта «subscribers-megaco/sub port <номер порта>»:

MTU Элементом вектора «sub» является абонентский порт - «sub port <номер порта>».

```
> subscribers-megaco
subscribers-megaco> sub port <номер порта>
subscribers-megaco sub port <номер порта>>
```

При создании абонентского порта требуется указать телефонный номер абонента, описываемый параметром «phone-number».

Данный параметр должен быть уникальным в mAccess.MTU. В случае пересечения значений команда «commit» не будет выполнена.

В момент создания абонентского порта, автоматически устанавливаются следующие параметры:

1. длительность сигнала **Flash-hook** абонентской линии 150-700 миллисекунд;
2. отсутствие запретов на исходящие вызовы;
3. регистрация на Registrar-сервере выключена;
4. включены ДВО: перевод вызова (Transfer), ожидание вызова (CallWaiting), трехсторонняя конференция (Conference), удержание вызова (Hold);
5. ДВО «горячая линия» (HotLine) выключен, таймер на срабатывание услуги – 5 секунд, вызываемый номер – «0»;

Абонентский порт будет добавлен в действующую конфигурацию устройства после выполнения команды «commit».

Команды подраздела настройки абонентского порта:

- **block** - заблокировать;
- **unblock** – разблокировать (возврат порта в рабочее состояние);
- **reset** - перезагрузка абонентского порта;
- **turn off** - снять аппаратную блокировку абонентского порта;
- **turn on** - установить аппаратную блокировку абонентского порта;
- **show-state** - отображение текущего состояния.

Примечание. При выполнении команды block происходит разрыв текущих вызовов для данного порта, исчезает сигнал «ответ станции», нет возможности делать исходящие вызовы с данного порта. Входящие вызовы отбиваются.

Параметры подраздела «subscribers-megaco/sub port <номер порта>» описаны в таблице ниже:

Таблица 11. Параметры подраздела «subscribers-megaco/sub port <номер порта>».

Параметр	Описание	Значение
clip	Подраздел настройки услуги АОН.	

Параметр	Описание	Значение
description	Пользовательский комментарий.	
dial-mode	Способ набора номера на абонентском терминале.	Any — любой; DTMF — тональный набор; Pulse — импульсный набор.
flash-max-time	Максимальная длительность разрыва шлейфа, определяемого как Flash-hook. Соответствует времени распознавания сигнала «отбой абонента».	200-2000 мс По умолчанию 200 мс.
flash-min-time	Минимальная длительность разрыва шлейфа, определяемого как Flash-hook.	100-1000 мс По умолчанию 100 мс.
long-distance	Включение режима «длинной линии». Включение данного режима приводит к увеличению тока питания и коэффициента усиления сигнала.	0 — выключен; 1 — включен. По умолчанию — 0.
phone-number	Телефонный номер абонентского порта Должен отличаться от номеров остальных портов. Обязательный для настройки параметр.	От 2 до 20 цифр.
term-id	Уникальный идентификатор окончания (TID).	Строка. Значение по умолчанию - al/0/N°порта'

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

Переменные состояния подраздела «subscribers-megaco/sub port <номер порта>» представлены в таблице ниже. На экран переменные состояния выводятся по команде «show-state»:

subscribers-megaco sub port <номер порта> >**show-state**

Таблица 12. Переменные состояния подраздела «subscribers-megaco/sub port <номер порта>».

Переменная	Описание	Значение
ASTATE	Сервисная блокировка.	1 – разблокирована; 0 – заблокирована; -1 – неизвестно.
Alarm.ANI	Авария АОН для ПШК-порта (Speakerset = 4). Отмена аварии по окончании вызова.	1 – нет аварии; 2 - не удалось подключить АОН; 3 - истекло время приема АОН.
Alarm.GROUND	Короткое замыкание абонентской линии	1 – норма;

Переменная	Описание	Значение
	на землю. Серьезная неисправность абонентской линии.	2 – короткое замыкание.
Alarm.INIT	Результат инициализации абонентского комплекта. Критическая неисправность абонентского комплекта, либо отсутствие платы RAM8.	1 – норма; 2 – авария.
Alarm.OVH	Перегрев абонентского комплекта.	1 – норма; 2 – авария.
HSTATE	Аппаратная блокировка. На значение влияют команды «turn-on» и «turn-off».	1 – включена; 1 – выключена; -1 – неизвестно.
Logic.Alarm.NOHook	Длительное замыкание абонентского шлейфа в при отсутствии разговорного соединения. Происходит блокировка абонентского порта, если не положена трубка длительное время.	0 – норма; 1 – не положена трубка.
Logic.Call	Занятость логики (посылается базовой логикой на MTU).	0 - логика в рабочем неактивном (idle) состоянии; 1 - логика в вызове.
OSTATE	Оперативное состояние.	1 – активна; 0 – авария; -1 – неизвестно.
OSTATE.Reason	Причина изменения оперативного состояния, посылается в паре с OSTATE.	«OK» - при OSTATE = 1; описание аварии, деактивации при OSTATE = 0.
Phone	Телефонный номер абонентского порта. Посылается при создании абонента и при изменении номера, а также при определении номера А для ПСК- и ИШК-линий.	Соответствует параметру «phone-number» абонентского порта.
State.Loop	Состояние абонентского шлейфа.	0 – замкнут (трубка снята); 1 – разомкнут (трубка положена).

Внимание! Каждой переменной состояния соответствует переменная с временем последнего изменения значения данной переменной состояния следующего вида: <переменная состояния>.DT (значение: Год-Месяц-День; Час:Мин:Сек).

6.3.1.1 Настройка услуги АОН

Параметры услуги АОН абонентского порта настраиваются в подразделе «subscriber-megaco/sub port <номер порта>/clip»/

Пример перехода в подраздел «subscriber/sub port <номер порта>/clip»:

```
MTU> subscribers-megaco
subscribers-megaco> sub port <номер порта>
subscribers-megaco sub port <номер порта>> clip
clip>
```

В подразделе «subscriber-megaco/sub port <номер порта>/clip» тип выдачи АОН определяется параметром «type». Параметр «type» может принимать следующие значения:

- **disable** - отключение выдачи АОН;
- **fsk** - использование FSK;
- **dtmf** - использование DTMF;
- **rus** — использование русского АОН.

При использовании FSK дополнительно настраиваются следующие параметры:

- **before-ring** - номер вызывного сигнала, перед которым абоненту посылается FSK;
- **timer1** - время до начала посылки FSK;
- **timer2** - время до начала включения звонка.

При использовании DTMF дополнительно определяется параметр **before-ring** - номер вызывного сигнала, перед которым абоненту посылается FSK.

При использовании RUS дополнительно настраивается параметр «**repeat**» - количество посылаемых кодограмм (от 1 до 5).

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

6.3.2 Удаление абонентского порта

Удаление абонентского порта выполняется командой «delete sub port <номер порта>» в разделе «subscribers».

Команда удаления абонентского порта:

```
MTU> subscribers-megaco
subscribers-megaco> delete sub port <номер порта>
subscribers-megaco> commit
```

Удаление абонентского порта может быть полезно при отключении абонентов. При удалении происходит процедура снятия регистрации пользователя на Registrar-сервере.

6.4 Настройка параметров голосовых вызовов

Параметры голосовых вызовов настраиваются в разделе «voip-call».

Пример перехода в раздел «voip-call»:

```
MTU> voip-call
voip-call>
```

Параметры и подразделы раздела «voip-call» представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Параметры и подразделы раздела «voip-call».

Параметр	Описание
common	Подраздел общих параметров голосового вызова («voip-call/common»).
dialplan	Подраздел плана нумерации и разграничения уровней доступа для исходящей связи («voip-call/dialplan»).
fax	Подраздел факсовых сессий («voip-call/fax»).
fax-tone	Подраздел параметров инициализации факс-модемных сессий («voip-call/fax-tone»).
megaco	Подраздел для конфигурирования свойств протокола H248/MEGACO.
timers	Подраздел таймеров абонентских портов («voip-call/timers»).
tone	Подраздел тональных сигналов («voip-call/tone»).
upspeed	Подраздел прозрачной передачи речевого канала («voip-call/upspeed»).

6.4.1 Настройка общих параметров голосового вызова

Общие параметры голосового вызова настраиваются в подразделе «voip-call/common».

Пример перехода в подраздел «voip-call/common»:

```
MTU> voip-call
voip-call> common
voip-call common>
```

Параметры подраздела «voip-call/common» описаны в таблице ниже.

Таблица 14. Параметры подраздела «voip-call/common».

Параметр	Описание	Значение
gen-ringback	Управление генерацией акустического сигнала «Контроль Посылки Вызова» при входящем вызове. При включенной функции генерируется акустический сигнал для входящего соединения. Генерация акустического сигнала "КПВ" возлагается на вызывающую сторону	0 – выключена; 1 – включена. По умолчанию — 0. Рекомендуемое значение = 0.

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

6.4.2 Настройка плана нумерации

План нумерации настраивается в подразделе «voip-call/dialplan».

Пример перехода в подраздел «voip-call/dialplan»:

```
MTU> voip-call
voip-call> dialplan
voip-call dialplan>
```

Действия, выполняемые в подразделе «voip-call/dialplan»:

- настройка плана нумерации для исходящих вызовов без ограничения направлений вызова;
- настройка плана нумерации для исходящих вызовов с ограничениями направлений вызова;
- настройка плана нумерации только для экстренных исходящих вызовов;
- настройка способа обработки символа «#».

На mAccess.MTU имеется возможность настройки ограничения на исходящую связь индивидуально для каждого абонентского порта.

Существует три уровня доступа к услугам связи. Для каждого из уровней задается план набора номера, настраиваемый с помощью параметров «dialplan-0», «dialplan-1» и «dialplan-2». В каждом из этих параметров задается маска номеров, которые может набирать абонент, обслуживаемый абонентским портом.

В параметре «dialplan-0» задается маска номеров, не накладывающая ограничения на исходящую связь. Маска, определяемая в параметре «dialplan-0» используется для определения конца и корректности набора номера.

В параметре «dialplan-1» задается маска номеров, накладывающая ограничения на исходящую связь (обычно данная маска определяет набор номеров, принадлежащие местной сети связи, т.е. международные и междугородние номера вне данной маски). Маска, определяемая в параметре «dialplan-1» используется для определения конца и корректности набора номера.

В параметре «dialplan-2» задается маска номеров, накладывающая ограничения на исходящую связь (обычно данная маска определяет набор номеров, принадлежащие экстренной связи: пожарная служба, милиция, скорая помощь и т.д.). Маска, определяемая в параметре «dialplan-2» используется для определения конца и корректности набора номера.

Если в планах набора номера используется символ «#» (например, в кодах заказа услуг ДВО), то параметр «call-on-roundkey» должен иметь значение 0. Это приведет к тому, что сбор номера вызываемого абонента не будет прекращаться при нажатии абонентом кнопки «#» на телефонном аппарате. Если параметр «call-on-roundkey» имеет значение 1, то сбор номера будет прекращаться по нажатию кнопки «#», что может быть удобно при осуществлении международных вызовов, когда длина номера вызываемого абонента не известна.

Правила составления масок абонентских номеров описаны в разделе «Приложение».

Параметры подраздела «voip-call/dialplan» описаны в таблице ниже.

Таблица 15. Параметры подраздела «voip-call/dialplan».

Параметр	Описание	Значение
dialplan-0	План нумерации для абонентских портов без ограничения на услуги связи. Обязательный для настройки параметр.	Регулярное выражение. См. раздел «Приложение».
dialplan-1	План нумерации для абонентских портов с ограничением на услуги связи.	Регулярное выражение.

Параметр	Описание	Значение
	Обязательный для настройки параметр.	См. раздел «Приложение».
dialplan-2	План нумерации для абонентских портов с запретом услуг связи. Обязательный для настройки параметр.	Регулярное выражение. См. раздел «Приложение».
call-on-poundkey	Окончание сбора номера при нажатии клавиши «#». При использовании символа «#» в планах набора нужно данный параметр выставить в значение 0.	0 – не заканчивать; 1 – сделать вызов.
call-on-invalid-dial	Управление функцией отправки вызова, даже если он не попал под маску разрешенных наборов в dialplan.	0 – не отправлять вызов; 1 – отправлять вызов.
second-dialtone-prefix	Цифра номера, после которой генерируется второй ответ станции.	Число.
short-interdigit-prefix-mask	Маска. Если номер соответствует этой маске, то увеличивается время ожидания набираемой цифры номера от абонента. Пример маски — <i>810.(5)</i> .	Регулярное выражение. формата ASCII-Template.

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

6.4.3 Настройка факсовых сессий

Параметры факсовых сессии настраиваются в подразделе «voip-call/fax».

Пример перехода в подраздел «voip-call/fax»:

```
MTU> voip-call
voip-call> fax
voip-call fax>
```

Параметры подраздела «voip-call/fax» описаны в таблице ниже.

Таблица 16. Параметры подраздела «voip-call/fax».

Параметр	Описание	Рекомендуемое значение
fax-to-voice-fb-delay	Задержка перед восстановлением голосовой сессии после окончания факсовой сессии.	4000 мс

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

6.4.4 Настройка параметров инициализации факс-модемных сессий

Параметры инициализации факс-модемных сессий настраиваются в подразделе «voip-call/fax-tone».

Пример перехода в подраздел «voip-call/fax-tone»:


```
MTU> voip-call
voip-call> fax-tone
voip-call fax-tone>
```

Параметры подраздела «voip-call/fax-tone» описаны в таблице ниже.

Таблица 17. Параметры подраздела «voip-call/fax-tone».

Параметр	Описание	Рекомендуемое значение
echo-cancelation-off	Отключение эхокомпенсатора при детектировании сигнала CED.	1
upspeed-enabled	Переключение на кодек G.711 при детектировании сигнала CED.	1
restore-enabled	Восстановление параметров голосовой сессии при ложном детектировании модемной сессии.	0

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

6.4.5 Настройка параметров протокола H248/MEGACO

Параметры протокола H248/MEGACO настраиваются в подразделе «voip-call/megaco».

Пример перехода в подраздел «voip-call/megaco»:

```
MTU> voip-call
voip-call> megaco
voip-call megaco>
```

Параметры подраздела «voip-call/megaco» описаны в таблице ниже.

Таблица 18. Параметры подраздела «voip-call/megaco».

Параметр	Описание	Значение
eph-prefix	Префикс идентификатора эфемерного порта.	Строка. Значение по умолчанию = "Eph".
mgc-type	Позволяет задать имя вендора управляющего устройства MGC. При этом MTU будет себя вести немного по-разному для каждого типа контроллера, в соответствии свойствам, заложенным в коде при стыковке с тем или иным производителем MGC.	Возможные значения: - zte - huawei - nortel - alcatel Значение по умолчанию = alcatel.
offhook-reply-timeout	Таймер на ожидание NotifyReply от MGC после отправки нотификации о снятой трубке. Если таймер истек, то МАК пытается сделать резервный	Диапазон значений от 0 до 60000мс. Если значение = 0 –

Параметр	Описание	Значение
	вызов через транзитную логику.	таймер не запускается. Значение по умолчанию = 0.
post-prefix-digit-count	Ширина строки для вывода значения эфемерного порта.	Диапазон значений от 0 до 10000. Значение по умолчанию = 0.
post-prefix-max-value	Максимальное значение эфемерного .	Диапазон значений от 0 до 10000. Значение по умолчанию = 0.
post-prefix-min-value	Минимальное значение эфемерного порта (значения 0-10000; def=0)	Диапазон значений от 0 до 10000. Значение по умолчанию = 0.
root	Подраздел, в котором описываются пакеты/сигналы/события. Этим параметром настраивается ROOT-компонента для ответа на AUDIT-ы. Параметр необязательный.	
wait-mgc	Таймер на ожидание AuditValue от MGC. При отсутствии AuditValue от MGC в течении этого времени все порты МАКа переходят на внутреннюю коммутацию.	Диапазон значений от 0 до 60000мс. Если значение = 0 – таймер не запускается. Значение по умолчанию = 0.

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

6.4.5.1 Настройка ROOT-компоненты

Пример перехода в подраздел:

```
MTU> voip-call
voip-call> megaco
voip-call megaco> root
voip-call megaco root>
```

Подраздел содержит 3 вектора:

- events – список событий, поддерживаемых MTU;
- package - список пакетов, поддерживаемых MTU;
- signals – список сигналов, поддерживаемых MTU.

Значения по умолчанию:

- Packages = «tdmc-1, nt-1, rtp-1, g-1, root-1, dd-1, cg-1, al-1, alert-1, andisp-1, xal-1, ctup-1, amet-1, dg-1, bcg-1, xcg-1, srvtm-1, xdd-1, it-1»;
- Events = {«al/*»;}»tdmc/ec»;}»xdd/xce»;}»dd/ce»;}»tonedet/std»;};

- `Signals = {«al/ri»;»cg/dt»;»cg/bt»;»cg/rt»;»andisp/dwa»;»xcg/roh»;}`.

Для векторов применимы стандартные операции:

- «resize» - изменение размера вектора;
- «remove» - удаление элемента вектора;
- «moveto» - перемещение элемента в пределах вектора;
- «insert» - вставка нового элемента в определенную позицию вектора.

6.4.6 Настройка таймеров абонентских портов

Таймеры абонентских портов настраиваются в подразделе «voip-call/timers».

Пример перехода в подраздел «voip-call/timers»:

```
MTU> voip-call
voip-call> timers
voip-call timers>
```

В подразделе «voip-call/timers» настраиваются:

- время проигрывания сигнала «занято»;
- время проигрывания сигнала «ответ станции»;
- время ожидания ответа абонента при входящем вызове;
- время ожидания ответа абонента при исходящем вызове.

Параметр «busy-tone» определяет время, в течение которого абонент должен положить трубку по завершении вызова. По истечении этого времени, абонентский порт блокируется. Разблокировка будет выполнена автоматически после того, как абонент положит трубку.

Параметр «dial-tone» определяет время ожидания набора номера абонентом. По истечении этого времени, ответ станции сменяется сигналом «занято», запускается таймер «busy-tone».

Параметр «ring-signal» определяет максимальную длительность вызывного сигнала. По истечении этого времени, входящий вызов отбивается.

Параметр «ringback-tone» определяет максимальное время ответа вызываемого абонента при исходящем вызове. По истечении этого времени, вызов отбивается, запускается таймер «busy-tone».

Параметры подраздела «voip-call/timers» описаны в таблице ниже.

Таблица 19. Параметры подраздела «voip-call/timers».

Параметр	Описание	Значение
busy-tone	Время проигрывания сигнала «занято» перед блокировкой порта. Абонентский порт блокируется по истечении данного таймера.	0 – 600000 мс По умолчанию 60000 мс.
dial-tone	Время проигрывания сигнала «ответ станции».	0 – 600000 мс По умолчанию 35000 мс.
ring-signal	Время включения вызывного сигнала при	0 – 600000 мс

Параметр	Описание	Значение
	входящем вызове. Таймер на ожидание подъема трубки при входящем вызове.	По умолчанию 300000 мс.
ringback-tone	Время проигрывания сигнала «КПВ». Таймер на ожидание ответа при исходящем вызове.	0 – 600000 мс По умолчанию 300000 мс.

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».t».

6.4.7 Настройка тональных сигналов

Тональные сигналы настраиваются в подразделе «voip-call/tones».

Пример перехода в подраздел «voip-call/tones»:

```
MTU> voip-call
voip-call> tones
voip-call tones>
```

Параметры подраздела «voip-call/tones» описаны в таблице ниже.

Таблица 20. Параметры подраздела «voip-call/tones».

Параметр	Описание	Значение
overload-reasons	Причины отбоев, при которых абоненту проигрывается сигнал "Занято при перегрузке".	Коды Rec. Q.850.
three-freq-reasons	Причины отбоев, при которых абоненту проигрывается 3-х частотный сигнал.	Коды Rec. Q.850.

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

6.4.8 Настройка прозрачной передачи речевого канала

Прозрачная передача речевого канала настраивается в подразделе «voip-call/transparent».

Пример перехода в подраздел «voip-call/transparent»:

```
MTU> voip-call
voip-call> transparent
voip-call transparent>
```

Параметры подраздела «voip-call/transparent» описаны в таблице ниже.

Таблица 21. Параметры подраздела «voip-call/transparent».

Параметр	Описание	Рекомендуемое значение
echo-cancellation-off-on-reinvite-g711	Выключение эхокомпенсации при получении re-INVITE со списком кодеков, содержащим только кодек	0 - не выключать (рекомендуется и выставлено по

Параметр	Описание	Рекомендуемое значение
	G711.	умолчанию); 1 — выключать.
echo-cancelation-off-on-upspeed-g711	Выключение эхокомпенсации при смене кодека входящего RTP на G711.	0 - не выключать (рекомендуется и выставлено по умолчанию); 1 — выключать.
passthrough-reinvite-disabled	Переключение на кодек G711 без изменения параметров сессии .	0 — включить; 1 — выключить.

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

6.5 Управление параметрами RTP

Параметры RTP настраиваются в подразделе «voip-rtп».

Пример перехода в подраздел «voip-rtп»:

```
MTU> voip-rtп
voip-rtп>
```

Действия по настройке параметров RTP:

- настройка размера RTP-пакета для каждого типа кодека;
- настройка размера jitter-буфера для каждого типа кодека;
- настройка коэффициента усиления для входящих и исходящих RTP-потоков;
- включение/выключение обработки DTMF согласно RFC2833;
- включение/выключение эхокомпенсатора;
- настройка параметров факсовой сессии «Т38».

Параметр «ec-enabled» управляет включением/выключением эхокомпенсатора для голосовых вызовов. Обычно эхокомпенсатор должен быть включен.

Параметр «rfc2833-receive» управляет включением/отключением поддержки RTP-пакетов с payload-type - 101. Такие пакеты используются для передачи DTMF согласно RFC2833. Обычно обработка этих пакетов должна быть включена.

Параметр «rfc2833-send» управляет включением/выключением преобразования тональных DTMF-сигналов в RTP-пакеты в соответствии с RFC2833. Обычно такое преобразование должно быть включено.

Параметр «signal-in-gain» определяет коэффициент усиления сигнала, декодируемого из RTP-потока. Значение коэффициента усиления сигнала задается в децибелах. Положительное значение усиливает сигнал, отрицательное значение ослабляет сигнал. Значение задается в пределах от 0.0 до 32.0 дБ, с обязательным заданием десятых долей после точки.

Параметр «signal-out-gain» определяет коэффициент усиления сигнала, передаваемого в RTP-поток из абонентского порта. Значение коэффициента усиления сигнала задается в децибелах. Положительное значение усиливает сигнал, отрицательное значение ослабляет сигнал. Значение задается в пределах от 0.0 до 32.0 дБ, с обязательным заданием десятых долей после точки.

В подразделах «voip-rtp/g711» и «voip-rtp/g729» определяются параметры RTP-потока:

- параметр «packet» определяет размер RTP-пакетов в миллисекундах;
- параметр «jitter» определяет размер приемного jitter-буфера в миллисекундах.

Параметры раздела «voip-rtp» описаны в таблице ниже. Описание параметров факсовой сессии «Т38», настраиваемых в подразделе «Т38», представлено в пункте 5.5.1.

Таблица 22. Параметры раздела «voip-rtp».

Параметр	Описание	Значение
t38	Подраздел с параметрами факсовой сессии.	
ec-enabled	Использование эхокомпенсатора для голосовых сессий. Обязательный для настройки параметр.	0 – не использовать; 1 – использовать.
rfc2833-receive	Прием RTP-пакетов в соответствии с RFC2833. Используются для передачи DTMF. Принимаются RTP-пакеты с PT 101. Обязательный для настройки параметр.	0 – не декодировать 1 – декодировать
rfc2833-send	Отправка RTP-пакетов в соответствии с RFC2833. Используются для передачи DTMF. Отправляются RTP-пакеты с динамическим PT 96-127. Обязательный для настройки параметр.	0 – кодировать DTMF речевым кодеком; 1 – кодировать DTMF согласно RFC2833.
signal-in-gain	Коэффициент усиления сигнала, декодированного из RTP. Речевой канал «к абоненту».	+0.0 ... +32.0 – усиление; -0.0 ... -32.0 – ослабление.
signal-out-gain	Коэффициент усиления сигнала, кодируемого в RTP. Речевой канал «от абонента».	+0.0 ... +32.0 – усиление; -0.0 ... -32.0 – ослабление.
dtmf-detect-time	Параметр для настройки времени детектирования DTMF сигнала.	Число в мс. Диапазон значений 40 50 60 70 80 90 100
dtmf-rx-skip	Параметр RTP-сессии по умолчанию. Разрешение вырезать DTMF из RTP.	0 - не вырезать (по умолчанию). 1 – вырезать.
dtmf-tx-skip	Параметр RTP-сессии по умолчанию. Разрешение вырезать DTMF из PCM.	0 - не вырезать (по умолчанию). 1 – вырезать.

Параметр	Описание	Значение
echo-mode	Параметр RTP-сессии по умолчанию. Выбор режима обработки эха.	0 — эхо управляется эхокомпенсатором (по умолчанию). 1 — эхо управляется эхозаградителем.
info-dtmf-send	Параметр RTP-сессии по умолчанию. Разрешение выдавать уведомление на верхний уровень, в случае приема DTMF из PCM.	0 - не уведомлять 1 - уведомлять (по умолчанию).
ip-tos	IP Type of Service. Значение байта TOS в заголовке пакетов.	Диапазон значений - {<0x00-0xFF> <0-255>}. Значение по умолчанию = 0.
modem-ext-buffer	Разрешение использовать дополнительный буфер для модемных сессий. Будет применяться только в том случае, если используется G711, 20 мсек и выключен эхоподаватель (модемная сессия).	0 - запрещено (по умолчанию). 1 — разрешено.
rtcp-enabled	Разрешение RTCP.	0 - выключен (по умолчанию). 1 — включен.
rx-activity-control	Разрешение контроля входящего RTP-потока.	0 - контроль входного rtp выключен. 1 - контроль входного rtp включен (по умолчанию).
t38-satellite-network	Список подсетей (узлов), на котором установлено оборудование стороннего производителя и round-trip задержки (мсек) при работе через спутниковое звено.	Формат записи адреса подсети (узла) Net = <ip, string>/<netmask, int, 0..32>, где: ip - ip-адрес подсети(узла) в формате a.b.c.d; netmask - количество выставленных бит в левой части маски.
vad-enabled	Включение/выключение детектора голосовой активности.	0 - выключен (по умолчанию). 1 — включен.
g711 - настройка G711.		
PacketSize	Размер пакета на передачу в мсек.	Число. Значение по умолчанию = 20.

Параметр	Описание	Значение
JitterSize	Размер jitter-буфера на передачу в миллисекундах.	Число. Значение по умолчанию 100.
g729 — настройка G729.		
PacketSize	Размер пакета на передачу в мсек.	Число. Значение по умолчанию = 20.
JitterSize	Размер jitter-буфера на передачу в миллисекундах.	Число. Значение по умолчанию 100.

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».t».

6.5.1 Настройка параметров факсовой сессии T38

Параметры факсовой сессии настраиваются в подразделе «voip-rtп/t38».

Пример перехода в подраздел «voip-rtп/t38»:

```
voip-rtп> t38
```

```
voip-rtп t38>
```

Параметры подраздела «voip-rtп/t38» описаны в таблице ниже.

Таблица 23. Параметры подраздела «voip-rtп/t38».

Параметр	Описание	Значения
tx-redundancy	Формирование избыточности при передаче.	0 — нет; 1 — да. По умолчанию — 1.
rx-redundancy	Формирование избыточности на приеме.	0 — нет; 1 — да. По умолчанию — 1.
nsf-skip	Пропуск NSF кадров.	0 — нет; 1 — да. По умолчанию — 0.
ecm-enabled	Обработка ECM режима.	0 — нет; 1 — да. По умолчанию — 0.
packet	Размер пакетов высокоскоростной модуляции.	10 — 10 мс; 20 — 20 мс; 30 — 30 мс; 40 — 40 мс. По умолчанию — 40 мс.

Параметр	Описание	Значения
jitter	Размер jitter-буфера на передачу в мсек.	Значение по умолчанию = 100.
remote-tdm-delay	Round-trip задержка на удаленной стороне за IP-участком (например TDM-ный спутниковый скачек за удаленным шлюзом), в мсек. Используется только при наличии внешнего jitter-a.	Диапазон возможных значений от 0 до 1600. Значение по умолчанию = 0.
modulation	Максимально возможный используемый тип высокоскоростной модуляции.	0 — v.27 ter 1 — v.27ter + v.29 2 — v.27ter + v.29 + v.17 По умолчанию — 2.

Для вступления изменений в силу выполнить команду «commit».

Пример ввода значения для параметра «packet»:

```
voip-rtp t38> t38
```

```
voip-rtp t38> packet 40
```

Пример ввода значения для параметра «tx-redundancy»:

```
voip-rtp t38> t38
```

```
voip-rtp t38> tx-redundancy 1
```

7 Этапы первичной настройки

Для выполнения первичной настройки mAccess.MTU, ознакомьтесь с предыдущими разделами данного руководства.

Этапы первичной настройки mAccess.MTU:

1. Включение mAccess.MTU.
2. Подключение внешнего компьютера к mAccess.MTU через Ethernet-порт или через RS232-порт.
3. Настройка параметров операционной системы с использованием утилиты "linconfig".
4. Вход в систему и настройка с использованием программы CLI.

8 Приложение

Состав приложения:

- правила составления масок абонентских номеров.
- символы, используемые в регулярных выражениях.

8.1 Правила составления масок абонентских номеров

Маска номера – это правило, представленное в виде регулярного выражения, используемое для проверки соответствия ему телефонного номера.

Примеры масок абонентских номеров:

1. Конкретный номер:

«80951234567» - номер 80951234567

2. Маска номера фиксированной длины:

- «.(11)» – номер, состоящий из любых одиннадцати цифр. Номера любой другой длины не подходят для данной записи.
- «[0-4] (11)» – номер, состоящий из одиннадцати цифр от 0 до 4. Номера, длина которых не соответствует одиннадцати или в состав которых входят цифры от 5 до 9, «*» и «#» будут отброшены.

3. Маска, определяющая диапазон номеров:

- «.(0,11)» – номер, в который может входить до одиннадцати цифр. Номера, имеющие длину более одиннадцати цифр или имеющие знаки «*» и «#», будут отброшены.
- «.(7,11)» – номер, длина которого может варьироваться от семи до одиннадцати любых цифр. Номера, имеющие знаки «*» и/или «#» или с длиной менее семи или более одиннадцати цифр будут отброшены.
- «[017-9] (7,11)» – номер, длина которого может варьироваться от семи до одиннадцати цифр, входящих в указанный набор, т.е. 0,1,7,8,9.

4. Составная маска.

- «[2-79].(6)|0[123479]|0[5680].|8[3-9].(9)|810.(7,23)|*20#|*2[123]#. (7,25)#» – пример настройки нумерации для городской телефонной сети с семизначной нумерацией, одно- и двузначными номерами спецслужб, с выходом на междугородную и международную связь, а также коды заказа ДВО, начинающиеся на «*2».

8.2 Символы, используемые в регулярных выражениях

Внимание! В регулярных выражениях не должно быть пробелов.

Регулярное выражение – это выражение, описывающее структуру текстовой строки.

Символы, используемые в регулярных выражениях:

1. «0» – «9», «*», «#» – цифры от 0 до 9 и кнопки «*» и «#».
2. «.» – любая цифра.
3. «[]» - набор символов.

Используется для указания значений, которым должна соответствовать либо текущая цифра номера, либо последовательность цифр.

Может задаваться как отдельными символами, так и диапазонами. Например, «[123]» - соответствует набору 1,2,3, [1-3] - соответствует набору 1,2 или 3, «[1-39*#]» - соответствует набору 1,2,3,9,«*» или «#».

4. «<>» - набор целых чисел.

Разрядность чисел в наборе должна быть одинаковой. Числа, имеющие значение меньше максимальной разрядности, должны быть дополнены нулями. Например, «<000-100,555>» - соответствует номерам 000, 001, 002 ... 099, 100 и 555.

5. «()» - кол-во повторений символа, не применяется для «<>».

В скобках может указываться фиксированное число повторение символа или диапазон числа повторения. Например, «.(11)» - любые одиннадцать цифр или «.(7,11)» - номер длиной от 7 до 11 любых цифр.

Если повторяющиеся символы должны входить в определенный набор символов, то символ набора должен предшествовать количеству повторений. Например, «[07-9](7)» - номер из семи цифр, среди которых могут быть только цифры 0,7,8,9.

6. «|» - альтернативное выражение (соответствует логическому выражению «или»).

Применяется для задания нескольких правил (масок) в одной строке. Например, «80951234567|80957654321» удовлетворяет двум номерам: 80951234567 и 80957654321. Число альтернативных выражений не ограничивается.